

RECESSED 15A 125VAC DUPLEX TAMPER RESISTANT RECEPTACLE

Installation Instructions

GENERAL INFORMATION

English

- NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with the national and local electrical code and the following instructions.
- CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.** Disconnect power before installing.
- CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY.**
- Check that the device's type and rating are suitable for the application.
- The 2-gang devices, Hubbell Cat.# RR1512 and RR1514, should only be used with UL listed Hubbell box Cat.#RR1500 (Fig.4) or HBL985 (Fig.5) & HBL989 (Fig.6).

INSTALLATION

• To wire the 1-gang Device

(Cat# RR1510, Fig. 1):

- See the back of device for the stripping gauge.
- Connect conductors to the proper terminals as follow:
 - Green or Bare to Green Hex Screw.
 - White or Gray to White Screw.
 - Black or Red to Brass Screw.
- For side wire: use #14 to #12 AWG wire, wrap conductor securely around terminal screw, tighten terminal screws to 9-12 lb • in (1.0-1.4 N•m). For push wire: Use solid #14 AWG for 15A branch circuit only.
- Mount the device to the box.

* Separate power feed is capable with Break-off Tab removal.

• To wire the 2-gang Device with Snap Fit

(Cat# RR1514, Fig. 2):

* Use with Hubbell's netSELECT® Modular Snap Fit Voice/Data Jacks (not included).

- See Cat# RR1510 above to wire the receptacle.
- Wire the Snap Fit Voice/Data Module by following the manufacturer's installation instructions.
- Snap the Module into the port.
- Mount the device to the box.

• To wire the 2-gang Device with Feed Thru

(Cat# RR1512, Fig. 3):

- See Cat# RR1510 above to wire the receptacle.
- Wire the multimedia outlets (not provided) by following the manufacturer's installation instructions.
- Feed the outlet thru the Brush doors.
- Mount the device to the box.

PRISE DOUBLE ENCASTRÉE INVOLABLE 15 A, 125 VCA

Directives de montage

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français

- AVIS -** Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage.
- ATTENTION - EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE.**
- S'assurer que le type et les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application.
- Les dispositifs doubles, n°s de cat. Hubbell RR1512 et RR1514, doivent être utilisés seulement avec les boîtes n°s de cat. Hubbell RR1500 (Fig.4) ou HBL985 (Fig.5) et HBL989 (Fig.6).

MONTAGE

• Pour câbler le dispositif simple

(N° cat. RR1510, Fig. 1) :

- Voir à l'arrière du dispositif le guide de dénudage.
- Raccorder les conducteurs aux bornes comme suit :
 - Vert ou nu à la vis hexagonale verte.
 - Blanc ou gris à la vis blanche.
 - Noir ou rouge à la vis de laiton.
- Câblage latéral - utiliser des conducteurs n°s 14 à 12 AWG, les enrouler solidement autour des vis de borne, serrer celles-ci à un couple de 1,0-1,4 N•m. Connexion enfichable - utiliser un conducteur massif n° 14 AWG pour les circuits de dérivation de 15 A seulement.
- Monter le dispositif dans la boîte.
 - * Circuits d'énergie séparés possibles en brisant la patte commune.

• Pour câbler le dispositif double avec module encliquetable (n° cat. RR1514, Fig. 2) :

* Utiliser avec les jacks encliquetables modulaires netSELECT™ de Hubbell pour la voix et les données (non compris).

- Consulter le n° de cat. RR1510 ci-dessus pour câbler la prise.
- Câbler le module voix/données encliquetable conformément aux directives de montage du fabricant.
- Encliqueter le module sur le port.
- Monter le dispositif dans la boîte.
- Pour câbler le dispositif double avec traversée (n° cat. RR1512, Fig. 3) :**
- Consulter le n° de cat. RR1510 ci-dessus pour câbler la prise.
- Câbler les sorties multimédia (non comprises) conformément aux directives de montage du fabricant.
- Faire passer la sortie par les portes de type brosse.
- Monter le dispositif dans la boîte.

RECEPTÁCULO DUPLEX EMPOTRADO de 15A 125VAC DE TENSIÓN RESTRINGIDA (TR)

Instrucciones de instalación

INFORMACIÓN GENERAL

Español

- AVISO -** Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
- ¡CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.** Desconectar la corriente antes de la instalación.
- ¡CUIDADO! - UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE.**
- Asegurarse de que el tipo y las características nominales del dispositivo sean apropiados para la aplicación.
- Los artefactos de doble caja, Hubbell Cat. # RR1512 y RR1514, se deben utilizar solamente con la caja Cat. # RR1500 (Fig.4) o HBL985 (Fig.5) y HBL989 (Fig.6) de Hubbell listados por UL.

INSTALACIÓN

• Para cablear el dispositivo de una caja

(Cat. # RR1510, Fig. 1):

- Ver al posterior del dispositivo la esquema para pelar.
- Conectar los conductores a los bornes así :
 - Verde o desnudo al tornillo hexagonal verde.
 - Blanco o gris al tornillo blanco.
 - Negro o rojo al tornillo de latón.
- Para el cableado lateral: utilice alambre AWG del #14 al #12, enrolle el conductor con seguridad alrededor del tornillo terminal, apriete los tornillos terminales a 9-12 libras • pulgada (1.0-1.4 N•m). Para el alambre de inserción: Utilice únicamente AWG sólido del #14 para circuitos derivados de 15A.
- Monte el dispositivo en la caja.

* La alimentación de dos circuitos de energía se puede hacer retirando la lengüeta - puente entre los tornillos.

• Para cablear el dispositivo de doble caja con conectores de presión (Cat. # RR1514, Fig. 2):

* Úselo con los conectores de presión modulares de voz y datos netSELECT® de Hubbell (no incluidos).

- Vea Cat. # RR1510 arriba para cablear el receptáculo.
- Conecte los módulos de presión de Voz/Datos siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante.
- Encaje a presión el módulo en el puerto.
- Monte el dispositivo a la caja.

• Para cablear el dispositivo de doble caja con la alimentación de paso (Cat. # RR1512, Fig. 3):

- Vea Cat. # RR1510 arriba para cablear el receptáculo.
- Conecte las salidas multimedia (no proporcionadas) siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante.
- Alimente el conector a través de las puertas de cepillo.
- Monte el dispositivo en la caja.

HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuentes inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8 Tel.: (55) 9151 - 9999
Col. Tlacoquemecatl del Valle México, 03200 D.F.

•Green Hex Screw (Ground)
•Vis hex. verte (MALT)
•Tornillo hex. verde (Tierra)

•White Screw (Neutral)
•Vis blanche (Neutre)
•Tornillo blanco (Neutro)

•Brass Screw (Hot)
•Vis laiton (Vivant)
•Tornillo latón (Vivo)

•Break-off Tab
•Briser la patte
•Lengüeta-puente desprendible

•Module
•Module
•Módulo

•Blank Port
•Port vierge
•Porto ciego

•Multimedia Outlet
•Sortie multimedia
•Salida multimedia

•Brush Doors
•Portes de type brosse
•Puertas de cepillo

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 6