

TRADESELECT™DUPLEX RECEPTACLE	TRADESELECT ^{MC} PRISE DOUBLE	TRADESELECT ^{MR} TOMACORRIENTES DOBLE
Installation Instructions	Instructions d'Installation	Instrucciones de Instalación
English NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes. WARNING: Risk of Electric Shock or Death. Disconnect power before installing. CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY; 15A, 14AWG to 12AWG. - Remove insulation from conductors 5/8 inch. - Side Wire: Wrap conductor securely around terminal screw. Tighten terminal screws securely, 9-12 pound-inch (1.0-1.4 N•m) of torque. - Push Wire: Use solid #14 AWG for 15A branch circuit ONLY.	Français AVIS: Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de personne nationaux et locaux. AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. ATTENTION: EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE. 15A, du calibre 14AWG au calibre 12AWG. - Enlever l'isolant des conducteurs 15.9mm. - Câblage Latéral: Enrouler solidement le conducteur autour de la vis de borne. Reserrer les vis de bornes. Couple de serrage: 1.0-1.4 N•m. - Poussez le Fil: Inséré fil plein #14AWG pour circuit 15A seul.	Español AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos persona nacionales y locales. ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de la instalación. CUIDADO: UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE. 15A, 14AWG a 12AWG. - Quitar el aislamiento de los conductors 15.9mm. - Cableado Lateral: Enrollar firmemente el conductor alrededor del tornillo del borne. Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 1.0-1.4 N•m. - Empuje el Alambre: Use solo con alambre de cobre sólido #14AWG, en circuitos auxiliares de 15A.
Duplex Receptacle Diagram		HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuentes inherentes a su uso. HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8 Col. Tlacoquemecatl del Valle México, 03200 D.F. Tel: (55) 9151 - 9999

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com
PD2448 02/18



TRADESELECT™DUPLEX RECEPTACLE	TRADESELECT ^{MC} PRISE DOUBLE	TRADESELECT ^{MR} TOMACORRIENTES DOBLE
Installation Instructions	Instructions d'Installation	Instrucciones de Instalación
English NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes. WARNING: Risk of Electric Shock or Death. Disconnect power before installing. CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY; 15A, 14AWG to 12AWG. - Remove insulation from conductors 5/8 inch. - Side Wire: Wrap conductor securely around terminal screw. Tighten terminal screws securely, 9-12 pound-inch (1.0-1.4 N•m) of torque. - Push Wire: Use solid #14 AWG for 15A branch circuit ONLY.	Français AVIS: Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de personne nationaux et locaux. AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. ATTENTION: EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE. 15A, du calibre 14AWG au calibre 12AWG. - Enlever l'isolant des conducteurs 15.9mm. - Câblage Latéral: Enrouler solidement le conducteur autour de la vis de borne. Reserrer les vis de bornes. Couple de serrage: 1.0-1.4 N•m. - Poussez le Fil: Inséré fil plein #14AWG pour circuit 15A seul.	Español AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos persona nacionales y locales. ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de la instalación. CUIDADO: UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE. 15A, 14AWG a 12AWG. - Quitar el aislamiento de los conductors 15.9mm. - Cableado Lateral: Enrollar firmemente el conductor alrededor del tornillo del borne. Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 1.0-1.4 N•m. - Empuje el Alambre: Use solo con alambre de cobre sólido #14AWG, en circuitos auxiliares de 15A.
Duplex Receptacle Diagram		HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuentes inherentes a su uso. HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8 Col. Tlacoquemecatl del Valle México, 03200 D.F. Tel: (55) 9151 - 9999

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com
PD2448 02/18



TRADESELECT™DUPLEX RECEPTACLE	TRADESELECT ^{MC} PRISE DOUBLE	TRADESELECT ^{MR} TOMACORRIENTES DOBLE
Installation Instructions	Instructions d'Installation	Instrucciones de Instalación
English NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes. WARNING: Risk of Electric Shock or Death. Disconnect power before installing. CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY; 15A, 14AWG to 12AWG. - Remove insulation from conductors 5/8 inch. - Side Wire: Wrap conductor securely around terminal screw. Tighten terminal screws securely, 9-12 pound-inch (1.0-1.4 N•m) of torque. - Push Wire: Use solid #14 AWG for 15A branch circuit ONLY.	Français AVIS: Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de personne nationaux et locaux. AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. ATTENTION: EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE. 15A, du calibre 14AWG au calibre 12AWG. - Enlever l'isolant des conducteurs 15.9mm. - Câblage Latéral: Enrouler solidement le conducteur autour de la vis de borne. Reserrer les vis de bornes. Couple de serrage: 1.0-1.4 N•m. - Poussez le Fil: Inséré fil plein #14AWG pour circuit 15A seul.	Español AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos persona nacionales y locales. ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de la instalación. CUIDADO: UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE. 15A, 14AWG a 12AWG. - Quitar el aislamiento de los conductors 15.9mm. - Cableado Lateral: Enrollar firmemente el conductor alrededor del tornillo del borne. Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 1.0-1.4 N•m. - Empuje el Alambre: Use solo con alambre de cobre sólido #14AWG, en circuitos auxiliares de 15A.
Duplex Receptacle Diagram		HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuentes inherentes a su uso. HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8 Col. Tlacoquemecatl del Valle México, 03200 D.F. Tel: (55) 9151 - 9999

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com
PD2448 02/18



TRADESELECT™DUPLEX RECEPTACLE	TRADESELECT ^{MC} PRISE DOUBLE	TRADESELECT ^{MR} TOMACORRIENTES DOBLE
Installation Instructions	Instructions d'Installation	Instrucciones de Instalación
English NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes. WARNING: Risk of Electric Shock or Death. Disconnect power before installing. CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY; 15A, 14AWG to 12AWG. - Remove insulation from conductors 5/8 inch. - Side Wire: Wrap conductor securely around terminal screw. Tighten terminal screws securely, 9-12 pound-inch (1.0-1.4 N•m) of torque. - Push Wire: Use solid #14 AWG for 15A branch circuit ONLY.	Français AVIS: Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de personne nationaux et locaux. AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. ATTENTION: EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE. 15A, du calibre 14AWG au calibre 12AWG. - Enlever l'isolant des conducteurs 15.9mm. - Câblage Latéral: Enrouler solidement le conducteur autour de la vis de borne. Reserrer les vis de bornes. Couple de serrage: 1.0-1.4 N•m. - Poussez le Fil: Inséré fil plein #14AWG pour circuit 15A seul.	Español AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos persona nacionales y locales. ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de la instalación. CUIDADO: UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE. 15A, 14AWG a 12AWG. - Quitar el aislamiento de los conductors 15.9mm. - Cableado Lateral: Enrollar firmemente el conductor alrededor del tornillo del borne. Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 1.0-1.4 N•m. - Empuje el Alambre: Use solo con alambre de cobre sólido #14AWG, en circuitos auxiliares de 15A.
Duplex Receptacle Diagram		HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuentes inherentes a su uso. HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8 Col. Tlacoquemecatl del Valle México, 03200 D.F. Tel: (55) 9151 - 9999

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com
PD2448 02/18

